



PAJ POWER Finder
GPS Langzeittracker, z. B. für Baumaschinen und Boote



Liebe Leserinnen und Leser,


seit mittlerweile rund 10 Jahren machen wir mit unser GPS Ortungsplattform Ihr Leben ein wenig sicherer. Dazu gehört auch die Sicherheit Ihres privaten und gewerblichen Eigentums.

Der PAJ POWER Finder ist nicht nur eine gute Wahl, wenn es um die GPS Ortung von privaten Fahrzeugen wie PKW, Boote, Yachten oder Anhänger geht, sondern er leistet auch im gewerblichen Bereich wertvolle Dienste. Wegen seiner starken Haftmagneten und seines leistungsstarken 12.000 mAh Akkus findet er daher zunehmend auch bei Landmaschinen und Baumaschinen Anwendung. Auch den Power Finder haben wir in der Vergangenheit intensiv getestet und alle wichtigen SMS Befehle dokumentiert. Diese finden Sie auf den nächsten Seiten. Ich wünsche Ihnen mit Ihrem PAJ POWER Finder viel Erfolg und ein gutes Gelingen Ihres Vorhabens.

Sollten Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben so freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.

Herzlichst

Ihr Boris Krones



GPS-Ortungssystem.com



Inhaltsverzeichnis

An den Anfang springen	1
Sicherheitshinweise und Urheberrecht	3
Passende SIM Karte	4
Kostenloses PAJ POWER Finder GPS Trackingportal	5
Kapitel 1 - APN Zugangspunkt Mobilfunknetz	6
Kapitel 2 - GPS Ortungsportal mit PAJ Power Finder verbinden	7
Kapitel 3 - Mobiles Internet	8
Kapitel 4 - Sendungsintervall	9



Sicherheitshinweise

Wir sind weder Händler, noch Hersteller oder Inverkehrbringer dieses GPS Trackers. Verwenden Sie diesen GPS Tracker nur gemäß der Ihnen vom Händler oder Hersteller ausgehändigten Bedienungsanleitung. Unsere Anleitung dient lediglich als Ergänzung und Hilfestellung bei der Einrichtung bzw. Konfiguration Ihres GPS Trackers. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen, die aus der Verwendung des GPS Trackers entstehen. Die von uns in dieser Anleitung aufgeführten Befehle wurden mit großer Sorgfalt recherchiert und überprüft. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen, die aus der Verwendung dieser Befehle entstanden sind. Mit der Verwendung dieser Anleitung bestätigen Sie, dass Sie diese Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

Urheberrechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Dokuments, auch auszugsweise, in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns ist untersagt. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Rubriken Impressum oder Kontakt auf unserer Internetseite www.GPS-Ortungssystem.com. Wir verwenden zur Illustration dieses Dokuments ein Foto, das im Kopfbereich jeder Seite zu sehen ist. Bildquelle dieses sogenannten Header Bildes ist flytime - stock.adobe.com.



Passende SIM Karte

Wir raten dringend von der Verwendung von Vertragskarten ab, da diese hohe Folgekosten verursachen können. Verwenden Sie daher besser eine Prepaid Karte, wie z. B. die Blau.de Prepaid Karte. Diese hat in allen unseren bisherigen Tests geräteübergreifend die beste Kompatibilität unter Beweis gestellt. Dort erhalten Sie zudem jeden Monat 10MB kostenloses Internet, so dass Sie Ihren PAJ POWER Finder so ohne laufende Kosten für das mobile Internet orten können (Stand 05.01.2018).

Sie erhalten diese SIM Karte [unter diesem Link](#).

Der Datenverbrauch dieses GPS Trackers ist so gering, dass das kostenlose Inklusivvolumen von 10MB pro Monat (Stand 05.01.2018, Konditionen können sich ändern) je nach Nutzungsintensität ausreicht. So sparen Sie richtig Geld. Ein Datensatz, der von einem GPS Tracker an eine GPS Tracking Software gesendet wird hat nämlich nur eine Größe von rund 70-100 Byte.



Kostenloses PAJ POWER Finder GPS Trackingportal

Seit nunmehr fast 10 Jahren bieten wir auf unser Plattform my-GPS.org einen kostenlosen GPS Trackingzugang an. Mit diesem Basiszugang ist es möglich, Ihren PAJ POWER Finder GPS Tracker kostenlos zu orten, zu verfolgen und zu überwachen.

Ihre Daten liegen selbstverständlich auf deutschen Servern und unterliegen so dem deutschen Datenschutz. Ihre persönlichen Daten werden natürlich in Einklang mit dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gespeichert und nicht an fremde Unternehmen, Personen oder Institutionen weitergegeben.

Mehr zur kostenlosen Ortung erfahren Sie [auf unser Internetseite unter diesem Link](#) im Hauptmenü am oberen Bildschirmrand.



Kapitel 1 - APN Zugangspunkt Mobilfunknetz

APN Zugangspunkt Mobilfunknetz

Speichert das APN (Mobilfunknetz Kennung für das mobile Internet) auf Ihrem PAJ Power Finder

Für Netzclub GPS Tracker SIM Karte

SMS: **apn123456 pinternet.interkom.de**

Für Aldi Talk GPS Tracker SIM Karte

SMS: **apn123456 LEERSCHRITT internet.eplus.de**

SMS: **apnuser123456 LEERSCHRITT eplus**

SMS: **apnpasswd123456 LEERSCHRITT gprs**

Für blau.de GPS Tracker SIM Karte

SMS: **apn123456 LEERSCHRITT internet.eplus.de**

SMS: **apnuser123456 LEERSCHRITT blau**

SMS: **apnpasswd123456 LEERSCHRITT blau**

Für Congstar / T-Mobile GPS Tracker SIM Karte

SMS: **apn123456 LEERSCHRITT internet.t-mobile**

SMS: **apnuser123456 LEERSCHRITT t-mobile**

SMS: **apnpasswd123456 LEERSCHRITT tm**

Antwort vom Tracker: **apn ok, apnuser ok und apnpasswd ok**



Kapitel 2 - GPS Ortungsportal mit PAJ Power Finder verbinden

GPS Ortungsportal mit PAJ Power Finder verbinden

Speichert die Ortungsportal Server Adresse in Ihrem Power Finder

SMS an den Power Finder: **adminip123456 LEERSCHRITT GPS-SOFTWARE-IP-ADRESSE LEERSCHRITT GPS-SOFTWARE-PORT** (Die Parameter GPS-SOFTWARE-IP-ADRESSE und GPS-SOFTWARE-PORT erhalten Sie von Ihrem GPS Ortungsportal Betreiber, tauschen Sie diese bitte aus. Wenn Sie unsere GPS Trackingplattform verwenden so erhalten Sie diese Daten per E-Mail im Rahmen Ihrer Registrierung automatisch.

Antwort vom Finder: **adminip ok**



Kapitel 3 - Mobiles Internet

Mobiles Internet

Schaltet die GPRS Verbindung ein

SMS an das GPS Ortungssystem: **gprs1**

Antwort vom Power Finder: **OK! GPRS ON!**



Kapitel 4 - Sendungsintervall

Sendungsintervall

Legt den Intervall fest, wie oft der Power Finder Positionsmeldungen an ein GPS Tracker Portal senden darf

SMS an den GPS Sender: **run,180**

Antwort vom Ortungsgerät: **OK!acc on GPRS Reptime: 180S**